

## Automatisches Wähl- und Ansagegerät I - TEL 2 plus

**Alarmweiterleitung auf Telefon oder Handy**

**Mehrere Rufnummern anwählbar**

**Mehrere Geräte anschließbar**

**Herstellerunabhängig**

**Absicherung gegen Stromausfall durch Akku (optional)**

**Bis zu 4 Zielrufnummern programmierbar**

**Betrieb an Nebenstellenanlagen möglich Amtszugang bis zu 4 Ziffern -  
Flash - Pause programmierbar**

**Textansage bis 35 Sekunden lang**

**Einfache Bedienung über Folientastatur mit 4 x 4 Tasten**

**Benutzerführung über 1 x 16 Zeichen LCD-Anzeige**

**Anzeige der Zustände des Gerätes**

**Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon**

**Eingebautes Netzteil**

**TAE-N Anschluß für Amtsleitung**

**Schraubklemmen für Anschluß von Alarmkontakt und Batterie**

**?NC" oder ?NO" als Startbedingung für Rufservice programmierbar**

**Alarmverzögerung und Alarmsperrzeit programmierbar**

**Automatischer (vom Alarmkontakt) oder manueller (durch Taste) Rufservice**

**Abgeben der Ansage: 15s kein Freiton, Sprache erkannt, Gebührenimpuls erkannt**

**Bei der Programmierung kann optional die sprachliche Quittierung als Ende des Rufservices gewählt werden.  
D.h. nach erfolgreicher Anwahl einer Rufnummer werden keine weiteren Teilnehmer mehr angerufen.**

**Erfassen der Zeit der Kontaktänderungen und der Zeit der erfolgreichen (bestätigten) Ansagen zu einzelnen  
Rufnummern**

**Gehäuse als Wandgehäuse ausgeführt mit einfacher Montage**

**CE (R & TFE-, EMV-, Niederspannungsrichtlinie)**



### Technische Daten

Artikelnr.	367030
Außenmaße (HxBxT)	195 x 140 x 50 mm
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Achtung	Bei neuen IP-Anschlüssen kann es zu Problemen kommen

### Allgemeines zur Produktgruppe

Die Telefon-Wählgeräte bieten eine zusätzliche Sicherheit für das wertvolle Kühlgut.

Die Geräte werden an den potentialfreien Kontakt (z.B. des Laborkühlschranks, des -80er Freezers oder auch eines Datenloggers) geschlossen und lösen einen Anruf, bzw. eine SMS aus, sobald Ihr Gerät einen Alarm an den Alarmkontakt weitergibt.

Es sind sowohl Geräte auf Festnetz- als auch auf GSM-Basis verfügbar.

## **Passendes optionales Zubehör zum Gerät**

### **367017: Akkustation für I-TEL 2 / 3**

Die Akkustation liefert im Falle eines Stromausfalls die Speisespannung für die verschiedenen I-TEL Wählgeräte (Anschluss sollte durch Fachpersonal erfolgen).